



R&R Steuerungskarte RR-P-282 / RR-P-284

Maße

Prozessor

8051- Familie

RAM

8 oder 32 KB

E²PROM

8 oder 32 KB

Geschwindigkeit

12 MHz Quarz ==> 1µs Zyklus-Zeit

Watchdog

Schnittstellen

64 digital output signal open collector, nach Masse schaltend

max. 36V max. 500 mA

64 digitale Eingänge 24 V Pegel

11 Eingänge mit spezieller Funktion:

1 x Notaus, schaltet alle Ausgänge aus

1 x Notausentriegelung unlocking

1 x Grundstellung (Reset)

8 x mit Interrupt

1 serielle Schnittstelle wahlweise RS485 galvanisch getrennt oder

RS232C nur für Programmierung selbständig umschaltend

Software

frei programmierbar über die serielle Schnittstelle (Intel-Hex-Format)