



R&R RR-P-435 (DIL-Schalter)

Maße 55.9 x 33 mm

Versorgungsspannung 5V DC

Interfaces R&R Schieberegister-Interface
(10), (2x10) und (16)

Verwendung Parameter-Einstellung von Tastaturen und ähnlichen
Geräten

Hardware -

Steckerbelegung

Schieberegister Interface Eingang (10/16pol Pfostenverbinder)				
Signal	Pin		Signal	
GND	1	2	KEY-DATA-OUT	
GND	3	4	CLOCK	
GND	5	6	/STROBE-KEY	
GND	7	8	+5V	
A	9	10	B	
C	11	12	D	
E	13	14	F	
G	15	16	H	

Schieberegister Interface Ausgang (10/16pol Pfostenverbinder)				
Signal	Pin		Signal	
GND	1	2	KEY-DATA-IN	
GND	3	4	CLOCK	
GND	5	6	/STROBE-KEY	
GND	7	8	+5V	
A	9	10	B	
C	11	12	D	
E	13	14	F	
G	15	16	H	

Die Signale A bis H sind 1 zu 1 durch verbunden

Maßbild

