



## R&R Tastaturleiterplatte mit Controller RR-P-415A

B x H x T	309.8mm x 114.3mm
Interface	Matrix-Anschluß passend zu RR-P-421-Keyboard-Controller(DNR19122), Hintergrund-Beleuchtung mit LEDs 2Pins +/- 0..300mA Spannung abhängig von der Farbe der LEDs (6 LEDs jeweils in Reihe)
Anordnung	Laptop-Layout mit 92 Tasten
Raster	19,05mm x 19.05mm (3/4")
Schaltelemente	Alle mit 10mm Kontaktaugen: z.B. DNR7467 oder DNR11001
Tastentyp	LT4, LT4FM, V6
Tastaturbelegung	ähnlich Laptop oder kundenspezifisch Mehrfache Tastenbelegung mit Umschalttasten.
Zeichnung	DNR13500
ähnliches Produkt	RR-P-423 (DNR21339)
Tastaturbaureihe	W95L (415)

### RR-P-415

Ob der Eck 4· D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30  
WW.RURGmbH.DE INFO@RURGMBH.DE

Autor: Stefan Krämer **DNR21338-RR-P-415.DOC REV.01 06.05.2014**