



R&R Keyboardweiche RR-P-307 mit Kunststoff-Gehäuse

Gehäuse	ABS schwarz
Maße	(B x H x T) ca. 85 x 56 x 42 mm
Schnittstellen	2 x Tastatur, 1 x PC
Betriebsspannung	5 V (4 -5.5V DC) vom PC
Einsatzgebiet	einfache Keyboardweiche zum Anschluß von 2 Tastaturen an einen PC Nur geeignet zum gelegentlichen Anschluß einer 2. Tastatur an einen PC, da die LED's nicht auf beiden Tastaturen mitgeführt werden
Anschlüsse	1 x PC-Seite, 2 x Tastatur Pin 1 = Keyboard-Clock Pin 2 = Keyboard-Data Pin 3 = frei Pin 4 = Masse Pin 5 = +5V-Versorgung
	Anschlußschema für 5pol. Diodenstecker DIN06 bzw. DIN05
	1o 3o
	4o 5o
	2o