



R&R Mini-Terminal MT136 - für raue Umwelt -

| | |
|-----------------|---|
| Gehäuse | Einbauversion Frontplatte Aluminium natur eloxiert. |
| Maße | (BxHxT) ca. 176 x 78 x 33 mm (ohne Stecker) |
| Anzeige | LC-Display, 2 Zeilen à 20 Zeichen mit 8 mm Schrifthöhe, LED - Hintergrundbeleuchtung |
| Schnittstelle | RS232C (V24), RS 422 oder RS485 asynchron seriell Parameter über Set-Up einstellbar, 7 oder 8 Datenbits, Parity NONE, EVEN oder ODD Baudrate 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 |
| Tasten | beleuchtbare R&R-Tasten LT2 oder LT4 (Beleuchtbar) oder Metalltastenkappe MT2 Hub 1.2 mm / Betätigungskraft 2 N Lebensdauer > 2 Millionen Hübe, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum |
| Ansteuerung | ANSI-kompatibel (Untermenge VT100) oder maskenorientiert. |
| Schutzart | IP 65 |
| Temperatur | 0 bis +50°C |
| Gewicht | |
| Stromversorgung | 8 bis 30 V DC |
| Stecker | 10poliger Pfostenverbinder |