



R&R Statusanzeige 1

Gehäuse

weiß, opak, transparenter Kunststoff

Maße

Bodenplatte Aluminium eloxiert
(B x H x T) ca. 769,5 x 104,5 x 65 mm

Leuchtmittel

2 farbige Leuchtdioden, ca. 100 LED's à 300 mcd / Segment
seriell

Ansteuerung

je Segment stehen 4 digitale Eingänge zur Verfügung:
2 Eingänge für die Farbe, 2 Eingänge für den Zustand
Farbeingänge:

00 nicht belegt

nicht belegt

01 rot

rot

10 grün

grün

11 gelb

gelb

Statureingänge

00

aus

01

an

10

blinken

11

invers blinken

Stecker

25 poliger Sub-D Stecker

Stromversorgung

24 V DC, ca. 12 Watt