

## Verbindungskabel Kamera←→Kabeltrommel

### 1. Kamera

Stecker Stifleiste 1reihig 14pol. Raster 2.54 am Kabel

pin	signal
1	Y+ FBAS+
2	Y- (GND) FBAS-(GND)
3	C+ C
4	C- GND
5	B- RS485
6	A- RS485
7	paar3
8	paar3
9	paar4
10	paar4
11	+ 48 Volt
12	+ 48 Volt
13	0 Volt
14	0 Volt

**RR-P-357**

## 2. Kabeltrommel

Stecker Buchse 1reihig 10pol. Raster 2mm Hersteller JST Typ Baureihe KA

Pin	Signal
1	Y+ FBAS+
2	Kabeltrommel-GND
3	Y- (GND) FBAS-(GND)
4	C+ C
5	Kabeltrommel-GND
6	C-
7	-
8	-
9	B-RS485
10	A-RB485

Stecker Buchse 1reihig 8pol. Raster 2mm Hersteller JST Typ Baureihe KA

Pin	Signal
1	+ 48 Volt
2	+ 48 Volt
3	+ 48 Volt
4	+ 48 Volt
5	0 Volt
6	0 Volt
7	0 Volt
8	0 Volt