



## R&R Netzmanager RR-P-179 - für raue Umwelt -

Maße	1½ lange XT/AT Steckkarte, ISA-BUS
Ausführung	alle IC's sind gesockelt (servicefreundlich)
Rechner	CPU 80C537 32 kB batteriegepufferte RAM, 16 kB EPROM Echtzeituhr
Schnittstellen	2 galvanisch getrennte, serielle Schnittstellen mit EMV-Filter, wahlweise RS422 oder RS485
Baudrate	9600 BAUD
Datenbits	7 oder 8
Parity	NONE, EVEN, ODD
I/O Adresse	frei wählbar, über DIL-Schalter einstellbar
Interrupts	über DIL-Schalter einstellbar AT: IRQ 9, 10, 11, 12, 14, 15 XT: IRQ 2
Bustakt	8 MHz
Stecker	zwei 9polige Sub-D-Buchsen
Software	anwendungsbezogen
Einsatzgebiet	Betriebsdatenerfassung