



## R&R Trackingball TR101

Gehäuse	Front- und Rückwand Aluminium natur eloxiert Dichtrahmen PE schwarz
Maße	(B x H x T) 126 x 188 x 34.4 mm
Kugel	Durchmesser 2" = 50.8 mm
Auflösung	800 Schritte / U
Tasten	patentierte R&R-Tasten, deutlicher Druckpunkt 1.2 mm Hub / 1 N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen Tastenkappen Typ LP
Schnittstelle	RS232C (V24)
Stromversorgung	5 V ca. 40 mA
Schutzart	
Gewicht	
Betriebstemperatur	0 - 50°C optional -40°C bis + 70°C
Anschluß	9pol. Sub-D Stecker mit 3 m Kabel
Software	kompatibel zu Microsoft-Maus
Sonderausführungen	PS2 etc.