



R&R Trackingball 2" TR102 - für rauhe Umwelt -

Gehäuse	Frontplatte natur eloxiert horizontal einbauen
Maße	(B x H x T) ca. 168 x 136 x 35 mm
Kugel	Durchmesser 2" = 50.8 mm
Tasten	R&R-Tasten Typ T1 , deutlicher Druckpunkt 1.2 mm Hub / 1 N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen
Schnittstelle	RS232C (V24)
Stromversorgung	5 V
Schutzart	Schutz gegen Staub und Spritzwasser frontseitig
Gewicht	630 g
Betriebstemperatur	0 - 50°C optional -40°C bis + 70°C
Anschluß	9pol. Sub-D Stecker mit 3 m Kabel
Software	Treiber für WIN-95