



## R&R Trackingball TR105 - für raue Umwelt -

|                    |  |
|--------------------|--|
| Gehäuse            | Frontwand Aluminium natur eloxiert<br>Kunststoffgehäuse Polystyrol schwarz   |
| Maße               | (B x H x T) 100 x 140 x 64 mm  |
| Kugel              | Durchmesser 50,8 mm, Farbe schwarz   |
| Tasten             | patentierter R&R-Tasten, deutlicher Druckpunkt<br>1.2 mm Hub / 1 N Betätigungskraft<br>Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen<br>Tastenkappen Typ LP |
| Schnittstelle      | PS2 oder RS232C  |
| Stromversorgung    | 5 V DC bei RS232c oder über PS2-Schnittstelle  |
| Schutzart          | IP 5 4 (Schutz gegen Staub und Spritzwasser)<br>Dichtung PTFE  |
| Gewicht            |  |
| Betriebstemperatur | -10 bis + 55°C   |
| Lagertemperatur    | -20°C bis 80°C   |
| Anschluß           | 9pol. Sub-D Stecker oder PS2 mit 3 m Kabel   |
| Software           | kompatibel zu den meisten Mäusen wie Microsoft, Logitech, Genius, PS2 etc.   |