



## R&R Trackingball TR106 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Frontplatte Edelstahl
Maße	(B x H x T) 124 x 144 x ca. 70 mm
Kugel	Durchmesser 50,8 mm, Farbe schwarz
Tasten	patentierte R&R-Tasten, deutlicher Druckpunkt 1.2 mm Hub / 1 N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen Metall-Tastenkappen Typ V5
Schnittstelle	PS2 oder RS232C
Stromversorgung	5 V DC bei RS232c oder über PS2-Schnittstelle
Schutzart	IP 5 4 (Schutz gegen Staub und Spritzwasser) Dichtung PTFE
Gewicht	
Betriebstemperatur	-10 bis + 55°C
Lagertemperatur	-20°C bis 80°C
Anschluß	9pol. Sub-D Stecker oder PS2 mit 3 m Kabel
Software	kompatibel zu den meisten Mäusen wie Microsoft, Logitech, Genius, PS2 etc.