



## R&R Industrie-Joystick IJ 111 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Einbauversion, Frontplatte Aluminium eloxiert
Maße	Frontplatte 80 x 80 mm, Einbautiefe ca. 25 mm
Joystick	Abtastung mit Mikroschalter +/- X, +/- Y, +/- Drehung um die Z-Achse
Schnittstelle	Schaltkontakte
Schutzart	frontseitig IP 6 5 (Schutz gegen Staub und Strahlwasser)
Gewicht	
Einsatzgebiete	
Optionen	Gehäuse- und Hebelvarianten