



R&R Industrie-Tastatur IKL1-6x1 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Wandgehäuse, Frontplatte Aluminium eloxiert Stahlzarge schwarz
Maße	(H x B x T) 132 x 256 x 45 mm
Layout	6 Tasten
Tasten	patentierte R&R Leucht-Tasten 30 x 20 mm Tastenkappe Polycarbonat rot, UV-stabilisiert Beleuchtung LED rot Silikonschaltmatte mit 1,5 mm Hub und 2 N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen Beschriftung mit Einlegeschildern
Controller	8bit µController mit watchdog
Schnittstelle	1 x RS232C, RS 485, oder RS422
Stecker	15 poliger Sub-D-Stecker
Stromversorgung	24 V DC, ca. 35 mA
Gewicht	g