



R&R Trackingball TR107 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Frontplatte Edelstahl oder Aluminium
Maße	(B x H x T) 124 x 150 x ca. 50 mm
Kugel	Durchmesser 50,8 mm, Farbe schwarz
Tasten	R&R Leuchttaster LT4 , deutlicher Druckpunkt 1,5 mm Hub / 2 N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen
Schnittstelle	TTL oder PS2
Stromversorgung	5 V DC-Schnittstelle
Schutzart	IP 5 4 (Schutz gegen Staub und Spritzwasser) Dichtung PTFE
Gewicht	
Betriebstemperatur	-10 bis + 55°C
Lagertemperatur	-20°C bis 80°C
Anschluß	15pol. Sub-D Stecker oder MINI-DIN-06-Buchse